Übersicht der Sicherungsbelegungen bei meinem Roadcar R540, Bj. 2021, sofern bekannt

Aussage Pössl Center Metzingen: Bezüglich der Sicherungsbelegung gibt es seitens des Herstellers leider keinen Belegungsplan.
Auch wird nicht mitgeteilt, welche Einbauten von Metzingen, an welcher Sicherung angeschlossen sind.

Schaudt-EBL 119 von vorne links betrachtet

An-schluss-Block	Sicher-ung	Bezeichnung am EBL 119	Ver-braucher	Lage Ver-braucher	dort Abgriff für Weiter-verteilung	Flug-sicher-ung	Lage Ver-braucher	dort Abgriff für Weiterverteilung	Flug-sicher-ung	Lage Ver-braucher
	20A	Internes Lademodul								
1	20A	Kompr./AES Kühlschrank								
	Dann kommt der Batterietrennschalter		Um alle 12-V-Verbraucher auszuschalten. Die Wohnraumbatterie ist damit vollständig von allen elektrischen Verbrauchern getrennt. **Beachten:** Wenn der 12-V-Hauptschalter am Panel ausgeschaltet ist, sind Heizung, Kühl-schrank, Eintrittstufe/Grundlicht, Ladegerät, Solar-Laderegler, Panel oder Ähnliches weiterhin elektrisch versorgt.							
4	10A	Heizung	Truma Heizung	unter Rückbank	Truma CP plus (Heizungs-steuerung)	2A	über Schiebetüre	LED-Dimmer für Regenab-laufschiene RainTec RT100 mit LED-Außenbeleuchtung	2A	über Schiebe-türe
					Multigas G.A.S. pro mit zusätzlichem Co. Gaswarner	2A	unter Rückbank: Flurseite			
					Multifunktions-Außensteckdose für 12V, TV-Sat	15A	Außenseite links			
4	25A	Grundlicht / Trittstufe								
5	25A	Reserve 4 (Si nicht vorhanden)								
5	25A	Reserve 3 (Si nicht vorhanden)								
5	15A	Reserve 2 (Si nicht vorhanden)								
8	15A	Reserve 1 (Si.klären) unter Solar								
6	15A	Solar (Abzweig auf 2 x 10A)	Radio	Amaturen-brett	Innere 10A-Si für Dauerplus. Nach 10cm Übergang von rotem auf gelbes Kabel zum Radio. Das Kabel ist im Si-Kasten (Amaturenbrett links unten) sichbar durchgeführt.					
8	15A	Reserve 5 (Si nicht vorhanden)								
8	15A	Reserve 6 (Si nicht vorhanden)								
7	20A	Zusatzladegerät								
8	10A	Kreis 1								

8	10A	Kreis 2									
8	10A	TV									
8	5A	Pumpe									
	2A	Flugsicherung neben ELB rechts									

Die 12V-Buchse links neben dem Fach über dem Tisch wird über das Ein-/Auspanel LT 100 aus- und eingeschaltet.
Ist nicht über die Sicherung im EBL TV (10A) abgesichert.

Sicher-ung	Bezeichnung	Beschreibung

2 Wohnraumbatterien unter Beifahrersitz, Sicherungen sind vorne. Tatsächlich vorhandene Sicherungen											
	40	Jumbo-Flachsicherung 40 A/orange. (Absicherung Wohnraumbatterie)									
	20	Jumbo-Flachsicherung 20 A/gelb (Vorsicherung Kühlschrank)	Diese Sicherung ist für den Kühlschrank. Sie ist nicht wie beschrieben bei der Starterbatterie.								
	2	Flachsicherung 2 A/grau (Steuerung 12 V/Bedienteil)									

Starterbatterie Im Boden zw. Fahrerhaussitzen. Über Abdeckung zugänglich. Tatsächlich vorhandene Sicherungen											
	50	Jumbo-Flachsicherung 50 A/rot (Absicherung Starterbatterie)									
	2	keine Angaben vothanden									
	5	keine Angaben vothanden									
	15	Flachsicherung 15 A/blau (Steuerung Relais)									
	20	Jumbo-Flachsicherung 20 A/gelb (Vorsicherung Kühlschrank)	Diese Sicherung ist lt. Beschreibung bei der Starterbatterie, dort aber nicht vorhanden. Sie ist vor der Wohnraumbatterie eingebaut ist.								